烧录 IMG 文件

- 1. 安装驱动.
- 2. 解压 DriverAssitant_v4.5.rar, 打开 DriverInstall.exe, 安装驱动, 装好退出.
- 3. 解压 AndroidTool_Release_v2.65.rar,运行 AndroidTool.exe 工具,

🔀 瑞芯微开发工具	v2.42 for android	
下载镜像升级国		
2	Loader版本: 芯片信息:	
固件:		
	没有发现设备	

4. 点击升级固件,固件,找到 update_20190226.img 文件打开.

× 瑞芯微开发工具 v2.42 for android	X
下载镜像 升级固件 高级功能	
固件 升级 切换 擦涂Flash	
固件版本: 6.0.01 Loader版本: 1.09 芯片信息: RK3	300
置件:	
没有发现设备	

5. 机器关机状态下,插入 USB 线连接电脑,先按住+键再按开机键让机器进入 LOADER 模式.

芯溆升发工具 戦嶺像 升级国	v2.42 tor android	
固件	升级 切换 擦除Flash	
固件版本:	6.0.01 Loader版本: 1.09 芯片信息: RK330C	
固件:	E-\xw310r-rk3399\update_20190226.img	
	发现一个LOADER设备	

6. 点击升级按钮,进行升级.

X 瑞芯微开发工具 v2.42 for android	
下载遺像「升级固件」高級功能	
固件 升级 切换 操將FPlash	
固件版本: 6.0.01 Loader版本: 1.09 芯片信息: RK330C	
固件: E:\xw310r-rk3399\update_20190226.img	
发现一个LOADER设备	

₩13072214 載鏡像 升级[1 V2.42 for an 固件 高级功	能				测试设备开始	
固件	升级	切换	擦除Flash			校验芯片开始 校验芯片成功 获取FlashInfo开始	
固件版本:	6.0.01	Loader筋	反本: 1.09	芯片信息:	RK330C	获取FlashInfo成功 准备IDB开始	
固件: E:\xw310r-rk3399\update_20190226.img			下载IDB开始 下载IDB成功				
						重启设备开始 重启设备成功 等待Loader开始	
						等待Loader成功 测试设备开始 测试设备成功	
						下载固件开始 正在下载固件 (52%)	
		(1) rta	A L O L D D D D	1. 67			
		友现一	个LOADERT	える			

升级过程...

X 瑞芯微开发工具 v2.42 for android		
下载镜像 升级固件 高級功能 固件 升级 切換 擦除Flash 固件版本: 6.0.01 Loader版本: 1.09 固件: E:\x*310r=rk3399\update_20190226.img	 ブーマングロン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	香开始
│ 没有友现设备		

升级跑到重启设备成功一行,表示机器升级已完成.